探していたもの、見つけました。

ポータブルMP3プレーヤーMP-GT1にギターをつなぐだけで、すぐにお気に入りのあの曲とセッション開始。

みんながやりたかったこと、できました。

- **1ギガバイトのメモリーに240曲を保存可能**(1)
- **ギターを直接接続できるギターイン端子を装備**
- **マルチエフェクター内蔵**
- **ギタートレーナー機能搭載**
  音程をそのままにテンポを変更できるVSA(Variable Speed Audition)機能やギターの音をキャンセルするギターキャンセル機能を装備(2)。
- **充電式のリチウムイオンバッテリー内蔵**
  3時間の充電(別売りACアダプター使用時)で8時間の連続再生が可能(3)。
- **専用機ならではのイージーオペレーション**
- **ギターチューナーやメトロノームなど、練習に便利な機能も搭載**

(1)ビットレート128kbpsで1曲を4分として計算。実際に保存できる曲数は状況によって変ります。
(2)VSA機能使用時は音に特殊なデジタル処理を行うため、設定値を大きくすると震えたような音になります。また、ギターキャンセル機能はギター音を完全にキャンセルできるわけではありません。効果は曲によって変ります。
(3)USB接続の場合はフル充電まで6時間となります。

ギタートレーナー搭載
ポータブルMP3プレーヤー
MP-GT1
オープンプライス

MIX BALANCE
MP3の音とギターの音のミックスバランスを調整します。

LCD表示
128×64ドットのグラフィックLCDです。曲名や各種設定など、様々なものを表示します。

DC IN
別売りのACアダプター(PS-P520)を接続します。

PLAY/PAUSEキー
曲を再生、一時停止するキーです。

⏮ スキップキー
前の曲を選択します。押し続けると早戻しサーチを行ないます。

LOOPキー
ループ再生のオン/オフを切り換えます。

MENUキー
各種設定を行なうためのメニュー画面を表示します。

⏭ スキップキー
次の曲を選択します。押し続けると早送りサーチを行ないます。

I/Oキー
ループ再生のINポイント(始点)とOUTポイント(終点)を設定します。再生中、このキーを押すとそこがINポイントに設定され、もう一度押すとOUTポイントが設定されループ再生が開始されます。

FXキー
エフェクトの設定画面を表示します。

OUTPUT VOLUME
ヘッドホンの音量を調整します。

ジョグホイール
曲を選択したり、各種設定の値を変更する時に使用します。

ENTERキー
キーを押すことでメニューを選択したり設定を確定したりすることができます。

電源スイッチ
→の方向にスイッチをスライドして、電源が入ったら離します。HOLDにするとキーを受け付けなくなり誤動作を防ぐことができます。

Guitar Trainer

USB端子
付属のUSBケーブルでパソコンと接続します。パソコン側では外部メディアとして認識されるのでMP3ファイルをドラッグ＆ドロップで「MUSIC」フォルダにコピーします。

INPUT LEVEL
ギターの音量を調整します。

PHONES/LINE OUT端子
ヘッドホンを接続します。外部のスピーカーなどから音を出す場合もこの端子を使用します。

GUITAR IN端子
ギターを接続します。

MP-GT1仕様

メモリー	内蔵フラッシュメモリー(1GB)
ファイルシステム	FAT(ファイルとフォルダの合計数が550個まで認識可能)
再生ファイル	MP3(サンプリング周波数44.1kHz, ビットレート:32k-320k) VBR 再生対応、Ver 2.4までのID3TAG 表示をサポート ※日本語表示非対応 ※VBRで作成されたMP3ファイルは、ループ再生で正確なIN/OUT ポイントが設定できない場合があります。
ディスプレイ	128 x 64ドット・グラフィックLCD
ギター入力	標準ホンジャック
ヘッドホン端子	ステレオミニジャック
電池	リチウムイオン充電池内蔵
連続再生時間	8時間
充電時間	3時間(別売りACアダプターPS-P520使用時) 6時間(USB充電時)
外形寸法(W×H×D)	78mm x 105mm x 25.5mm
重量	220g
消費電力	約1.5W(MP3 再生時)
別売アクセサリー	PS-P520(ACアダプター、メーカー希望小売価格3,150円税込)

オーディオ性能

周波数特性(GUITAR IN → PHONES/LINE OUT):20Hz ~ 20kHz, + 1/− 3dB
歪率(GUITAR IN → PHONES/LINE OUT):0.05%以下
S/N 比(LINE OUT):90dB 以上(0dBV)

接続するパソコンの条件

- Windows マシン
  Pentium 300MHz 以上、128MB 以上のMemory
  USB ポート(推奨:USB2.0、必須条件:500mA Bus Power 対応)
- Macintosh マシン
  PowerPC、iMac、G3、G4 266MHz 以上、64MB 以上のMemory
  USB ポート(推奨:USB2.0、必須条件:500mA Bus Power 対応)
- 推奨USB ホストコントローラー
  Intel 製チップセット
- サポートOS
  Windows:Windows 2000、XP
  Macintosh:Mac OS 10.2 以降
  その他、USBマスストレージに対応したOS

内蔵エフェクト

- モジュール1
  DISTORTION, OVERDRIVE, COMPRESSOR
- モジュール2
  FLANGER, PHASER, EXCITER, CHORUS, TREMOLO, VIBRATO, AUTOWAH, PITCH SHIFTER
- モジュール3
  DELAY, REVERB

ギタートレーナー機能

- 音程を変えずにテンポを変えるVSA(Variable Speed Audition)機能(-50~+16%、10段階)
- ギターキャンセル機能
- キーコントロール機能(±6半音)

その他の機能

- ギターチューナー
- メトロノーム
- ループ再生
- リピート再生

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

⚠注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

■ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。
■製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。
●TASCAMはティアック株式会社の登録商標です。
●Windows, Windows 2000/XPはマイクロソフト社の商標または登録商標です。
●Macintosh、MacOS、Mac OS Xはアップル社の商標または登録商標です。
●その他、記載されている社名・商品名およびロゴマークは、一般に各社の商標または登録商標です。
●このカタログに記載の内容は2007年3月現在のものです。

TEAC
ティアック株式会社
〒180-8550
東京都武蔵野市中町3-7-3　TEL:0422-52-5072
http://www.tascam.jp/

タスカム製品の技術的なお問い合わせ、ご相談は

■タスカム営業技術
TEL:0422-52-5106

■受付時間
10:00~12:00 / 13:00~17:00
月曜日~金曜日(祝日・当社休日を除く)

■このカタログについてのお問い合わせは、タスカム製品取扱店にご相談ください。
もし販売店でお分かりにならないときは、当社におたずねください。

タスカム製品取扱店

PRINTED IN JAPAN-0207N8・D-6055